封面 Cover

AIKELA

BH-M9A

English----------01-07

Deutsch----------08-15

日本语----------16-22

Français----------23-30

Italiano----------31-37

España----------38-44

Europe Support E-mail:support@aikela-eu.com
Japan Support E-mail:support@aikela-jp.com
North America Support E-mail:support@aikela-na.com

V1

Wireless Headset BH-M9A User Manual

1. Product Overview:

Microphone / Volume - / Volume + / LED Indicator / Micro USB charge port / MFB (Multi Function Button) / Charge Base Interface

Package Contents：

A. Bluetooth Headset BH-M9A x 1
B. Charge Base x 1
C. Micro USB charging cable x 1
D. User manual x 1

2.Basic Operation:

Button	Function	Operation Instruction
MFB	Power On	In off status，Long press for 1-4 seconds to power on (it will automatically enter the reconnect status if have pair record when power on)
	Power Off	In on status，Long press for 3 seconds to power off
	Enter into Pairing Mode	In off status，Long press 5-6 seconds to enter into pairing mode, Or under unconnected standby mode, double press the MFB to enter pairing mode
	Play / Pause	Short press when play music
	Redial a call	On connected or music mode, double press MFB to redial the last number dialed out
	Reconnect	When there is a pairing record, power on and enter reconnect status or short press MFB to reconnect in pairing mode.
	Voice Dialing	Long press for 1 second
	Answer a call	Short press (when call coming)
	Hang up a call	Short press (during a call)
	Reject a call	Long press 1 second（when call coming）
Volume +	Volume Up	Short press
	Next Song	Long press for 1 second
Volume -	Volume Down	Short press
	Previous Song	Long press for 1 second

3.Bluetooth Pairing and Connection:

A. In off status，Long press 5-6 seconds to enter pairing mode with LED Blue & Red flash alternately.

B. Search and click to connect "BH-M9A" on your phone Bluetooth lists, LED change to LED Blue flash after connected, now you can play music from phone to headphone.

C. You can press MFB/ volume+ / volume- on the Bluetooth headset to control the answer/hang up a call and play/pause of the music, next and previous song, volume up and down.

I. Pairing: In off status，Long press MFB 5-6 seconds to enter into pairing mode with LED Blue & Red alternately flash.

2. Connection: Search and click

to connect "BH-M9A" on your phone Bluetooth lists

4. One to two use method

A. Follow part 3 to connect with first phone, and turn off the Bluetooth function of the first phone.

B. Set M9A to pairing mode again——in unconnected standby mode, double press MFB to enter pairing mode with Red & Blue LED flash alternately.

C. Search and click to connect "BH-M9A" on your second phone Bluetooth lists, LED change to Blue LED slow flash after connected.

D. Turn on Bluetooth function of first phone, click to reconnect "BH-M9A" on Bluetooth lists. Headset is connected with two phones now.

*** Music only can be played from one phone under two connections, when you want to play music from another phone, you need to pause or close the music of the previous phone. The same operation during talking status.**

5. LED Indicator

Mode	LED Indicator
Power on	LED Blue flash 1 second
Power off	LED Red flash 1 second
Pairing mode	LED Red & Blue flash alternately
Unconnected standby mode	LED Blue flash once every 2 seconds
Connected standby mode	LED Blue flash once every 5 seconds
Playing Music	LED Blue flash once every 5 seconds
Talking	LED Blue flash once every 5 seconds
Delete paired record	Blue and Red LED flash once at the same time
Charging	Solid LED Red
Fully charged	Solid LED Blue
Low battery	Red LED flash

6. Charging:

Please charge the BH-M9A at once when the Red LED flash. Charging time about 2 hours. Solid LED Red change to Solid LED Blue when full charged.

Charge Connections

Please connect to the BH-M9A charging port through the Micro USB charging cable, the charger can be used as car charger, travel charger, computer USB, etc.



Use of charge base

Please place the BH-M9A on the charging base, then connect the charging base to USB charger through the Micro USB port for charging .

Note:

1. 1% charge the BH-M9A at least one time every 3 months when don' t use it.
2. Charging when the item power on, it will reset automatically and power off.

7.Product Specification:

Bluetooth Version	V5.0
Bluetooth Chipset	CSRA6815
Bluetooth Protocols	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
CODEC Code	SBC
Battery Capacity	180mAh/3.7V
Charging Time	About 2 hours
Stand-by Time	200 hours
Headset Net Weight	About 47.5g
Charge Base Net Weight	About 245g
Headset Dimension	158.07*148.32*51mm
Charge Base Dimension	83.5*83.5*30mm

***Actual use time will differ from environment and music**

8. Attentions and Q & A :

A. How to reconnect and operation when failed to reconnect ?

A: When BH-M9A connected with your mobile phone successfully at the first time, it will search and reconnect the paired device automatically when power on, if failed, please pair and connect again.

B. How to Delete paired records?

A: In Power on status, long press the volume+ and the volume- button for 5 seconds to clear the pairing record. The indicator Blue and Red LED flash once at the same time that means the pairing record has been cleared, and the BH-M9A will not connect back to the connected device. When there are various connection problem, try clearing the pairing record.

C. What' s the password for pairing?

A: Some connection devices require password for pairing, pls try 0000 or 8888 or 1111 or 1234

D. What devices could charge for the headphone?

A: Any car charger, power bank, PC etc which meet DC 5V , charging current more than 500mA could be charge for this item.

E. Could not power on or dead when connect?

A: Press MFB and connect with power supply to reset the item, and repower to use.

F. Three-way calling function operation

A: Call coming during call, short press the MFB to answer the new call and hang up the current call.

Call coming during the call, double press the MFB to answer the new call and keep the current call.

Call with a new call coming, long press the MFB for 1 second rejecting a new call.

When you are on a three-party call, double press the MFB to switch audio between the current call and the keep call.

G. How to mute the microphone

A: Please rotate the boom mic upward to be parallel to the head band,so the person on the other side can't hear your voice and noice
And you will hear a beep every 15 second when you mute(important),put it down to cancel the mute.

The mute function can only work during a call,and there may be compatibility issues when using third-party applications.

H: Feel free to contact us for other questions in detail.
E-mail: support@aikela-eu.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Kabellose Kopfhörer BH-M9A Bedienungsanleitung

1. Produktübersicht:



Mikrofon / Lautstärke - / Lautstärke + / LED-Anzeige / Mikro-USB-Ladeanschluss/ MFB (Multifunktionstaste) / Ladestationsschnittstelle

Lieferumfang：

a. Bluetooth-Kopfhörer BH-M9A x 1
b. Ladestation x 1
c. Micro-USB-Ladekabel x 1
d. Bedienungsanleitung x 1

2. Grundlegende Bedienung:

Taste	Funktionsbeschreibung	Bedienungsanleitung
MFB	Einschalten	Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Taste MFB ca. 1-4 Sekunden um das Gerät einzuschalten. (das Gerät geht automatisch in den Verbindungsstatus über, wenn Sie beim Einschalten eine Pairing-Verknüpfung haben).
	Ausschalten	Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden um das Gerät auszuschalten.
	In den Pairing-Modus wechseln	Im ausgeschalteten Zustand: Long press 5-6 seconds to enter into pairing mode. Or under unconnected standby mode, double press the MFB to enter pairing mode
	Wiedergabe / Pause	Kurzes Drücken zum Abspielen von Musiktitel.
	Einen Anruf erneut wählen	Im Verbindungs- oder Musikmodus drücken Sie zweimal auf die Taste MFB, um den letzten Anruf erneut zu wählen.
	Wieder verbinden	Um eine erneute Verbindung herzustellen, schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den Wiedergaßus oder drücken Sie kurz die Taste "MFB " um die Verbindung im Pairing-Modus wiederherzustellen.
	Sprachsteuerung	Langer Tastendruck für ca 1 Sekunde
	Einen Anruf annehmen	Kurzer Tastendruck (bei eingehenden Anrufen)
	Auflegen eines Anrufs	Taste kurz drücken (während eines Anrufs)
	Einen Anruf abweisen	Langer Tastendruck (MFB) ca. 1 Sekunde (bei eingehenden Anrufen)
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Kurz antippen
	Nächsten Lied	Langer Tastendruck für ca 1 Sekunde
Lautstärke -	Lautstärke reduzieren	Short press
	Vorheriges Lied	Long press for 1 second

3. Bluetooth Kopplungsvorgang und Verbindung:

A. Im ausgeschalten Zustand: Drücken Sie die Taste für ca. 5-8 Sekunden um den Kopplungsmodus zu wechseln, wobei die LED Blau & Rot abwechselnd blinkt.

B. Suchen und klicken Sie in der Bluetooth-Liste des Telefons auf „BH-M9A". Die LED blinkt nach dem erfolgreichen Verbinden "Blau", jetzt können Sie Musik von Telefon zum Kopfhörer übertragen.

C. Sie können am Bluetooth-Headset die Tasten MFB/ Lautstärke+ /und Lautstärke- drücken, um Telefonate anzunehmen/aufzulegen und Musik abspielen/pausieren, den nächsten/vorherigen Titel abspielen und die Lautstärke zu erhöhen/senken.

4.Eins-zu-zwei-Methode

A. Befolgen Sie den Teil 3, um eine Verbindung mit dem ersten Mobiltelefon herzustellen, und schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Telefons aus.

B. Stellen Sie M9A wieder auf den Kopplungsmodus ein——im nicht verbundenen Standby-Modus drücken Sie zweimal die MFB-Taste, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, wobei die rote und die blaue LED abwechselnd blinken.

C. Um die Verbindung herzustellen, suchen und klicken Sie "BH-M9A" in Ihrer zweiten Bluetooth-Liste. Die Farbe der LED wechselt zu Blau und blinkt nach der Verbindung langsam.

D. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Telefons ein, klicken Sie in der Bluetooth-Liste auf "BH-M9A" um die Verbindung wiederherzustellen. Das Headset ist jetzt mit zwei Telefonen verbunden.

*** Musik kann nur einem Mobiltelefon wiedergegeben werden. Wenn Sie Musik von einem anderen Telefon wiedergeben möchten, müssen Sie die Wiedergabe der Musik des vorhergehenden Telefons unterbrechen oder schließen.**

5. LED Anzeige

Mode	LED Indicator
Einschalten des Geräts	Die LED leuchtet "Blau" und blinkt 1 Sekunde lang.
Ausschalten des Geräts	Die LED leuchtet "Rot" und blinkt 1 Sekunde lang.
Pairing-Modus	Die LED blinkt Rot & Blau im Wechsel.
Bereitschaftsmodus nicht verbunden	Die LED leuchtet Blau und blinkt einmal alle 2 Sekunden
Bereitschaftsmodus verbunden	Die LED leuchtet Blau und blinkt einmal alle 5 Sekunden.
Musikwiedergabe	Die LED leuchtet Blau und blinkt einmal alle 5 Sekunden.
Sprechen	Die LED leuchtet Blau und blinkt einmal alle 5 Sekunden
Die Kopplung zweier Geräte entfernen	Blaue und rote LED blinken einmal gleichzeitig.
Ladevorgang	LED leuchtet „Rot"
Vollständig aufgeladen	LED leuchtet „Blau"
Niedriger Akkustand	LED blinkt „Rot"

6. Ladevorgang:

Bitte laden Sie das BH-M9A sofort auf, wenn die LED „Rot" blinkt. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Das dauerhafte „Rot" der LED wechselt, nach vollständigen Aufladen, zu einem dauerhaften „Blau".

Ladeverbindung

Bitte verbinden Sie das Akkuladegerät, mittelbar des Micro-USB-Ladekabels, mit dem Micro-USB-Anschluss des BH-M9A. Das Ladegerät kann auch als Autoladegerät, Reiseladegerät, Computer-USB usw. verwendet werden.



Verwendung der Ladestation

Bitte stellen Sie den Kopfhörer BH-M9A auf die Ladestation. Anschließend verbinden Sie die Ladestation mit dem USB-Ladegerät mittels des Micro USB-Kabels.

Hinweis:

1. Wenn Sie den Kopfhörer nicht benutzen, laden Sie ihn trotzdem alle 3 Monate auf.
2. Wenn das Gerät bei eingeschaltetem Zustand aufgeladen wird, wird es automatisch zurückgesetzt und ausgeschaltet.

7.Produktbeschreibung:

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth-Chipsatz	CSRA6815
Bluetooth-Protokolle	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
CODEC-Code	SBC
Akku-Kapazität	180mAh/3.7V
Ladedauer	About 2 hours
Stand-by-Zeit	200 hours
Nettogewicht des Headsets	About 47.5g
Nettogewicht der Ladestation	About 245g
Abmessungen des Headsets	158.07*148.32*51mm
Abmessungen der Ladestation	83.5*83.5*30mm

***Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von der jeweiligen Umgebung und der Musik ab.**

8. Hinweise und Fragen & Antworten：

A. Wie kann man sich erneut verbinden und arbeiten, wenn die Wiederverbindung fehlgeschlagen ist?

A: Wenn der Kopfhörer "BH-M9A" mit dem Mobiltelefon bereits erfolgreich verbunden war, wird das gekoppelte Gerät beim Einschalten automatisch gesucht und erneut verbunden. Wenn dies nicht möglich ist, verbinden Sie es bitte erneut.

B. Wie kann man bereits verknüpfte Geräte löschen?

C.A: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand ca. 5 Sekunden lang die Tasten Lautstärke+ und Lautstärke- um die Verbindung von bereits gekoppelten Geräten zu entfernen. Die LED blinkt Blau und Rot gleichzeitig einmal. Wenn die Verknüpfung wurde gelöscht, und der Kopfhörer BH-M9A wird auch nicht wieder mit dem ehemals verbundenen Gerät verbinden. Wenn es verschiedene Verbindungsprobleme gibt, versuchen Sie die vorhandene Zuordnung zu löschen.

C. Wie lautet das Passwort beim Pairing?

A: Einige Geräte benötigen ein Passwort für das Pairing. Bitte versuchen Sie 0000 oder 8888 oder 1111 oder 1234.

D. Welche Ladegeräte können für das Aufladen des Kopfhörers verwendet werden?

A: Jedes Autoladegerät, jede Steckdose, jeder PC usw., die DC 5V und einen Ladestrom über 500mA erfüllen

E. Der Kopfhörer kann nicht eingeschaltet oder unterbrochen werden, nachdem eine Verbindung bereits hergestellt wurde?

A: A: Um den Kopfhörer wieder in den Ausgangszustand zurückzusetzen, drücken Sie die MFB-Taste und verbinden Sie ihn mit dem Stromnetz. Anschliessend schalten Sie ihn wieder ein.

F. Funktionsweise bei Dreiergesprächen

A: Während des Telefonats kommt ein weiterer Telefonanruf. Drücken Sie kurz die MFB-Taste, um den neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Telefonanruf zu beenden.

Während des Telefonats kommt ein weiterer Telefonanruf. Doppelklick der MFB-Taste, um den neuen Anruf anzunehmen und den aktuellen Anruf zu halten.

Bei einem ankommenden neuen Anruf die Taste MFB für ca. 1 Sekunde lang drücken, um einen wartenen Anruf abzulehnen.

Wenn you are on a three-party call, double press the MFB to switch audio between the current call and the keep call.

Wenn Sie ein 3-Personen-Gespräch führen, drücken Sie zweimal die MFB-Taste, um zwischen dem aktuellen Gespräch und dem bisherigen Gespräch zu wechseln.

G.Stummschalten des Mikrofons

Bitte drehen Sie das Mikrofon Parallel zum Kopfband nach oben, damit die Person auf der anderen Seite, Ihre Stimme und Geräusche, die von Ihnen kommen, nicht mehr hören kann. Wenn Sie sich stumm schalten, hören Sie alle 15 Sekunden einen Piepton. Um die Stummschaltung aufzuheben, müssen Sie das Mikrofon wieder nach unten klappen. Die Stummschaltung kann nur während eines Anrufs verwendet werden. Bei der Verwendung von Anwendungen von Drittanbietern können Kompatibilitätsprobleme auftreten.

H: Wenn Sie weitere Fragen haben, müssen Sie uns kontaktieren.
Support mail: support@aikela-na.com

ワイヤレスヘッドセット BH-M9A ユーザーマニュアル

1. 製品の概要：

マイク/音量 - /音量 + / LEDインジケータ/マイクロ USB 充電ポート/ MFB（マルチファンクションボタン）/充電ベースインタフェース

パッケージ内容：

A. Bluetooth ヘッドセット BH-M9A×1Charge Base x 1
B. マイクロ USB 充電ケーブル×1
C. ユーザーマニュアル x 1

2.基本操作：

Button	Function	Operation Instruction
MFB	電源を入れる	オフ状態で長時間押すと電源がハリます（電源を入れたとき→ペアリングまたは自動的に再接続状態になります）
	電源を切る	オン状態で、長押しして3秒間電源を切る
	Enter into ペアリングモード	オフの状態で、長押し5-6秒でペアリングモードに入ります。または、接続されていないスタンバイモードの場合は、MFB を 2 回押してペアリングモードに入ります。
	再生/一時停止	音楽を聴くときに短く押す
	最後にダイヤルする	接続されている場合モードで、MFB を 2 回押して最後のコールにリダイヤル
	再接続	ペアリング・レコードがある場合は、電源をスイッチ入れ状態(状態に戻る)を、MFB を短く押してペアリング・モードで再接続します。
	音声ダイヤル	長押し で 1 秒間
	通話に応答する	ショートプレス（電話が鳴るとき）
	電話を切る	短押し（通話中）
	通話を拒否する	長押し 1 秒（着信時）
Volume +	ボリュームアップ	ショートプレス
	次の曲	長押し で 1 秒間
Volume -	ボリュームダウン	ショートプレス
	前の曲	長押し で 1 秒間

3. Bluetooth ペアリングと接続：

A.オフの状態で、5-8 秒間長押しすると、青と赤の LED が交互に点灯するペアリングモードになります。

B.あなたの電話の Bluetooth リストに "BH-M9A"を接続するために検索してクリックすると、LED が赤に変わります。接続後、電話から の音楽を再生できます。

C. Bluetooth ヘッドセットの MFB /音量+/音量- を押して、応答を制御するか、電話を切って、音楽、次と前の曲、音量を上下に再生一時停止することができます。

I.ペアリング: オフの状態で、MFB を 5-6 秒間長押しすると、LED 青と赤が交互に点滅してペアリングモードに入ります。

4. つのデバイスの接続方法

A.最初の電話に接続する(以降パート 3 に従い、最初の電話の Bluetooth 機能をオフにします。

B. M9A をもう一度ペアリングモードに設定します。 - 未接続のスタンバイモードでは、MFB を 2 回押して、赤と青の LED フラッシュを交互に使用してペアリングモードに入ります。

C.あなたの 2 番目の電話の Bluetooth リストで "BH - M9A"を接続するために検索してクリックし、接続後に LED が青色の LED スローフラッシュに変わります。

D.最初の電話の Bluetooth 機能をオンにし、Bluetooth リストの「BH-M9A」をクリックして再接続します。ヘッドセットは 2 台の電話機で接続されています。

***音楽は 2 つの接続の下で 1 つの電話から再生することができます。別の電話から音楽を再生するには、現在の電話の音楽を一時停止または閉じる必要があります。会話中の同じ操作。**

5. インジケータ

Mode	LED Indicator
電源をふれる	LED フェーフラッシュ 1 秒
電源を切る	LED 赤色のフラッシュ 1 秒
ペアリングモード	赤と青の LED を交互に点灯する
未接続スタンバイモード	LED が 2 秒に 1 回点滅
接続されたスタンバイモード	5 秒に 1 回青色に点滅
音楽を演奏	5 秒に 1 回青色に点滅
話す	5 秒に 1 回青色に点滅
ペアレコードを削除	青と赤の LED が同時に 1 回点滅する
充電	ソリッド LED レッド
満充電	ソリッド LED ブルー
バッテリ不足	赤色 LED フラッシュ

6. 充電：

レッド LED が点滅したら BH-M9A をすぐに充電してください。充電時間は約 2 時間です。ソリッド LED フル充電時に赤色がソリッド LED に変わります。

充電接続

マイクロ USB 充電ケーブルで BH-M9A 充電ポートに接続してください。充電器は、車の充電器、旅行充電器、コンピュータの USB などとして使用できます。

チャージベースの使用

充電台に BH-M9A を置き、充電用マイク USB ポートから充電台を USB 充電器に接続してください。

注意：

1. BH-M9A を使用しない場合は、3 ヶ月ごとに少なくとも 1 回充電してください。
2. アイテムが電源がオンになると充電中は自動的にリセットされ、電源が切れます。

7.製品仕様：

Bluetooth バージョン	V5.0
Bluetooth チップセット	CSRA6815
Bluetooth プロトコル	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
コーデックコード	SBC
バッテリー容量	180mAh/3.7V
充電時間	約 2 時間
待機時間	200 時間
ヘッドセットの正味重量	約 47.5g
チャージベースの正味重量	約 245g
ヘッドセットサイズ	158.07*148.32*51mm
チャージベースサイズ	83.5*83.5*30mm

***実際の使用時間は環境や音楽とは異なる**

8. 注意と Q&A：

A. 再接続に失敗した場合の再接続と操作方法

A: BH-M9A を初めて携帯電話に接続すると、電源を入れたときにペアデバイスを自動的に検索して再接続します。失敗した場合は、再度ペアリングして接続してください。

B. ペアリングされたレコードを削除する方法は？

A: 電源オンの状態で、音量+ と音量- ボタンを 5 秒間長押しします。ペアリング・レコードが消去されます。青色と赤色のインジケータが同時に 1 回点滅します。BH-M9A は接続されたデバイスに接続しません。接続に問題がある場合は、ペアリングレコードをクリアしてみてください。

C. ペアリングのパスワードは何ですか？

A: 接続機器によっては、ペアリングでパスワードが必要なものがあります。pls は 0000 または 8888 または 1111 または 1234 を試してください。

D. ヘッドフォンにどのようなデバイスが充電できますか？

A：DC 5V に適合する車載充電器、電源バンク、PC など、500mA 以上の充電電流が充電可能です。

E. 電源中に電源をふれるかゃったか動れていませんか？

A: MFB を押し、電源を接続して項目をキャットし、使用する 3 に再接続します。

操作

F. 3 重通話操作

A: 通話中に電話をかけ、MFB を短く押して新しい通話に応答し、現在の通話を切断します。

通話中に電話をかけ、MFB を 2 回押して新しい通話に応答し、現在の通話を維持します。

新しいコールが来たら、MFB を 1 秒間長く押して新しいコールを拒否します。

3 者通話の場合は、MFB を 2 回押して、現在の通話と保留通話の間でオーディオを切り替えます。

G. マイクをミュ ートする方法

A:静音機能を使う前に、マイク（ロッド）をブラケットと平行な位置にします。15秒ごとに、ブープ一ぉいう音で起ぷっ。この時に、相手の声を聞こえますや。
正常の動作中に、静音機能が使えますが、第三者のアプリを利用する場合に、相性性により、問題が発生する可能性があります。

Casque sans fil BH-M9A Manuel d'utilisation

1. Présentation du produit :



Microphone / Volume - / Volume + / Indicateur LED / Port de chargement micro USB/ BMF (bouton multi fonction) / Interface de la base de chargement

Contenu de l' emballage

A. Casque Bluetooth BH-M9A x 1
B. Base de chargement x 1
C. Câble de chargement micro USB
D. Manuel d'utilisation x 1

2.Opération de base

Bouton	Une fonction	Instruction d'opération
BMF	Power On	Appuyez longuement sur ,environ 1,4 secondes, pour l' allumer (l' entrera automatiquement en mode reconnexion lors de son démarrage)
	Power Off	Appuyez longuement, 1 à 3 secondes, pour l'éteindre
	Lancer le mode apparirage	Etant, appuyez entre 5 à 6 secondes pour lancer le mode appairage. EN mode veille, appuyez deux fois sur le BMF pour lancer le mode appairage.
	Play / Pause	Appuyez rapidement sur le BMF quand la musique joue.
	Effectuer à nouveau un appel	Quand l' appareil est connecté ou en mode musique, appuyez deux fois sur le BMF pour relancer le dernier appel.
	Reconnection	Quand il y a un appairage enregistré, appuyez sur ON et lancez la reconnexion ou appuyez sur le BMF pour reconnecter dans le mode appairage
	Numérisation vocale	Appuyez pendant 1 seconde
	Répondre à un appel	Appuyez une fois (rapidement) quand un appel arrive
	Terminer un appel	Appuyez une fois (rapidement) pendant un appel.
	Rejeter un appel	Appuyez pendant 1 seconde (quand un appel arrive)
Volume +	Plus fort	Pression rapide
	Chanson suivante	Appuyez pendant 1 seconde
Volume -	Moins fort	Pression rapide
	Chanson précédente	Appuyez pendant une seconde

2 Jumelé - Mettre en marche

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 5-6 secondes pour activer le mode de jumelage. Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement.

B. Recherchez et cliquez pour connecter «BH-M9A» à la liste Bluetooth de votre téléphone. La LED Bleu clignotera après la connexion et vous pourrez lire la musique de votre téléphone sur votre casque.

C. Vous pouvez appuyer sur BMF / volume + / volume- sur le casque Bluetooth pour contrôler le prise et le fin d'un appel et lire / mettre en pause la musique, changer de chanson, augmenter et diminuer le volume.

I. Appariage: éteint, appuyez longuement sur le BMF, pendant 5-6 secondes, pour lancer le mode appairage. Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement.

2 Connexion: recherche et cliquez sur "connecter BH-M9A" sur la liste Bluetooth de votre téléphone

4. Connecter deux appareils

A. Suivez les instructions de la partie n°3 pour connecter d' abord votre téléphone et éteignez le Bluetooth de celui-ci.

B. Mettez le M9A sur le mode appairage——En mode veille (non connecté), appuyez deux fois sur BMF pour passer en mode d'appairage. Les LED rouge et bleue clignotent alternativement.

C. Recherchez et cliquez pour connecter le "BH-M9A" sur la deuxième liste Bluetooth. La LED passera au bleu et clignotera lentement après la connexion.

D. Remettez sur On le Bluetooth de votre premier téléphone, puis cliquez sur "BH-M9A" pour le reconnecter. Le casque est désormais connecté aux deux téléphones.

3.Appairage et connection Bluetooth:

A. Sur Off, appuyez longuement, 5-8 secondes, pour lancer le mode d'appairage. La LED bleue et rouge clignotera alternativement.

B. Rechercher et cliquez pour connecter «BH-M9A» à la liste Bluetooth de votre téléphone. La LED Bleu clignotera après la connexion et vous pourrez lire la musique de votre téléphone sur votre casque.

C. Vous pouvez appuyer sur BMF / volume + / volume- sur le casque Bluetooth pour contrôler le prise et le fin d'un appel et lire / mettre en pause la musique, changer de chanson, augmenter et diminuer le volume.

I. Appariage: éteint, appuyez longuement sur le BMF, pendant 5-6 secondes, pour lancer le mode appairage. Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement.

2 Connexion: recherche et cliquez sur "connecter BH-M9A" sur la liste Bluetooth de votre téléphone

1
pair
2
connecting
1M
Appuyez sur le bouton multifonction pendant 5-6 secondes pour activer le mode de jumelage. Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement.
Activez la fonction Bluetooth et rec

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.